

Lägga till ett batteriblad i Homevolt

För dig som är behörig elinstallatör och ska utöka en befintlig Homevolt från ett till två batteriblad.

Innan du börjar

Kontrollera att befintlig Homevolt är en 6,65 kWh-enhet med en tom bladplats.

Säkerhet

Arbetet får bara utföras av behörig elinstallatör. Följ alltid säkerhetsanvisningarna i Homevolt Battery System Manual (770-00281).

Förbered och gör spänningslöst

- 1 Slå ifrån säkerhetsbrytaren för batterisystemet. ☐
- 2 Lås upp locket med elskåpsnycklarna på båda sidor. ☐
- 3 Lyft av locket och ställ det åt sidan. ☐
- 4 Kontrollera spänningslöshet enligt manualen. ☐

Montera och anslut bladet

- 5 Lokalisera den lediga bladplatsen på hållararmarna. ☐
- 6 Lyft batteribladet på plats. ☐
- 7 För in bladet i spåren på hållararmarna. ☐
- 8 Kontrollera att bladet sitter fast och stabilt. ☐
- 9 Anslut DC-kablagen och kommunikationskabel mellan det nya bladet och växelriktaren. ☐

Starta och verifiera

- 10 Slå till säkerhetsbrytaren. ☐
- 11 Starta serviceflödet på install.homevolt.com. ☐
- 12 Bekräfta att systemet hittar två batteriblad. ☐
- 13 Kontrollera att batteriet laddar och laddar ur som förväntat. ☐
- 14 Ta Homevolt ur serviceläge. ☐

Avsluta

- 15 Sätt tillbaka locket. ☐
- 16 Lås locket med elskåpsnycklarna. ☐
- 17 Dokumentera installationen och informera kunden. ☐

Bocka av varje steg när det är klart.